

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)

Телефон технической поддержки: **8-800-700-16-61**  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

**АО «ЭрВиАй Групп»**

**СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР**

**RVi-NS2404M**



### ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Дата производства от 07/2019 г.

Редакция 1  
2019г.

### 1. Основные сведения об изделии

Сетевой коммутатор – RVi-NS2404M предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи питания с использованием технологии PoE. Устройство может быть сконфигурировано при помощи персонального компьютера, через web-интерфейс, а также имеет разъемы для подключения SFP-модулей для передачи данных по опτικο-волоконному кабелю.

### 2. Основные технические данные

RVi-NS2404M		
Сеть	Общее количество портов	26
	Количество портов с PoE	24 10Base-T/100Base-TX/1000BASE-T
	Количество Uplink портов	2 SFP 1000BASE-FX
	Консольный порт	Да
	Максимальная дальность передачи сигнала	100 м
Производительность	Коммутационная матрица	52 Гбит/с
	Скорость коммутации пакетов	38.68 млн пакетов/с
	Размер буфера пакетов	8 Мб
	Размер таблицы MAC-адресов	8К
Параметры PoE	Стандарты PoE	802.3af/802.3at/Hi-PoE*
	Максимальная мощность на порт	60 Вт**
	Бюджет PoE	360 Вт
	Watchdog PoE	Нет
Стандарты и функции	Тип управления	L2
	Электроснабжение	AC 100-240 В
Эксплуатация	Электромагнитная совместимость	IEC61000-4-2; IEC61000-4-5, степень 3
	Диапазон рабочих температур	-10°C... +55°C
	Габаритные размеры	440(Ш)х300(Г)х44(В) мм
	Вес	3650 г

\* Стандарт Hi-PoE поддерживают только первый и второй сетевой порт

\*\* Значение указано для первого и второго сетевого порта, для остальных - до 30 Вт

### 3. Комплект поставки

Сетевой коммутатор	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Кронштейны для крепления в 19" стойку	1 комплект
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

### 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током сетевой коммутатор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция сетевого коммутатора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

### 5. Сведения об утилизации

Сетевой коммутатор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

### 6. Транспортировка и хранение

Сетевые коммутаторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с сетевыми коммутаторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

### 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сетевого коммутатора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи сетевого коммутатора.

Хранение сетевого коммутатора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену сетевого коммутатора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

### 8. Габаритные размеры

