

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

OSNOVO
cab le t r a n s m i s s i o n

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

**Удлинитель интерфейса USB 2.0
по сети Ethernet**

TLN-U1/1+RLN-U4/1

ПАСПОРТ

ERC

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

1. Назначение и основные сведения об изделии

Удлинитель (комплект) интерфейса USB 2.0 по сети Ethernet TLN-U1/1+RLN-U4/1 состоит из передатчика TLN-U1/1 и приемника RLN-U4/1. Комплект предназначен для удлинения интерфейса USB 2.0 по сети Ethernet. Возможно подключение «точка-точка» и через локальную сеть.

2. Основные технические данные

Модель	TLN-U1/1	RLN-U4/1
Назначение	Удлинитель USB по сети Ethernet	
Тип устройства	Передатчик	Приемник
Расстояние передачи (макс.)	150м – в режиме «точка-точка» Возможно удлинение на 100м при использовании коммутатора	
USB	USB 2.0	
Скорость передачи данных	До 100 Мбит/с	
Совместимость с ОС	Windows 7,8,10, Linux, Unix	
Параметры сети	10/100/1000Base-T	
Питание	От USB порта	БП AC 230V / DC 12V, 1.5A
Потребляемая мощность	<2 Вт	<5 Вт
LED индикаторы	Power – питание Link/act – соединение/передача данных	
Рекомендованный кабель	UTP Cat 5e/6	
Подключение	<u>Входы:</u> USB(A) x1 <u>Выходы:</u> RJ45 x1	<u>Входы:</u> RJ45 x1 DC 2,1x5,5мм x 1 <u>Выходы:</u> USB(A) x4
Блок питания	AC 230V / DC 12V (1.5A)	
Рабочая температура	0...+55 °C при относительной влажности 10-90%	
Вес (без упаковки), г	240	
Размеры (ШxВxД), мм	75x29x103	

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

Передатчик TLN-U1/1 – 1шт;
Приемник RLN-U4/1 – 1шт;
USB-кабель (USB-A – USB-A) – 1шт;
Блок питания AC230V / DC12V(1.5A) – 1шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Удлинитель, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service