

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

**OSNOVO**  
**\_\_\_\_\_**  
**ca b l e   t r a n s m i s s i o n**

**Комплект для передачи VGA, USB  
(клавиатура+мышь), аудио по Ethernet**

**TLN-VKM/1+RLN-VKM/1(ver.2)**

**ПАСПОРТ**

**EAC**

\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Комплект TLN-VKM/1+RLN-HVKM/1(ver.2) предназначен для передачи VGA, 2xUSB (клавиатура+мышь) и аудиосигнала по сети Ethernet. Комплект состоит из передатчика TLN-VKM/1(ver.2) и приемника RLN-VKM/1(ver.2). Возможно увеличение расстояния передачи с помощью Ethernet коммутаторов и удлинителей, а также работа в режимах «точка-точка» и «точка-многоточка».

## 2. Основные технические данные

| Модель                      | TLN-VKM/1(ver.2)  | RLN-VKM/1(ver.2)  |
|-----------------------------|---|---|
| Тип устройства              | Передатчик  | Приемник  |
| Расстояние передачи (макс.) | До 200м – в режиме «точка-точка»<br>Возможно удлинение на 100м при использовании коммутатора  |   |
| Максимальное разрешение VGA | 1080p (1920x1080, 60Гц, прогрессивная развертка)  |   |
| Поддержка аудио             | Стерео аудио  |   |
| Поддержка USB               | USB 2.0 клавиатура/мышь   |   |
| Битрейт                     | 80 Мбит/с   |   |
| Рекомендованный кабель      | UTP Cat 5e/6  |   |
| Питание                     | DC12V(1A)   | DC12V(1A)   |
| Потребляемая мощность       | <7 Вт   | <7 Вт   |
| Подключение                 | <u>Входы:</u><br>VGA x 1шт<br>Поз. 5.5x2.1мм x 1шт<br>USB-A x 1шт<br>TRS 3.5mm (audio) x 1шт<br><br><u>Выходы:</u><br>RJ-45 x 1шт<br>VGA x 1шт<br>USB-A x 1шт | <u>Входы:</u><br>RJ-45 x 1шт<br>Поз. 5.5x2.1мм x 1шт<br>USB-A x 2шт<br><br><u>Выходы:</u><br>VGA x 1шт<br>TRS 3.5mm (audio) x 1шт |
| Рабочая температура         | -15...+55 °C  |   |
| Вес (без упаковки), кг      | 0.35  | 0.35  |
| Размеры (ШxВxГ), мм         | 130x30x118  | 130x30x118  |
| Дополнительно               | Поддержка подключения до 253 приемников;<br>Настройка через WEB.  |   |

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



## 3. Комплект поставки

Передатчик TLN-VKM/1(ver.2) – 1шт;  
Приемник RLN-VKM/1(ver.2)– 1шт;  
VGA-кабель – 1шт;  
USB-кабель – 1шт;  
Аудиокабель TRS-3.5mm – 1шт;  
Блок питания AC230V / DC12V(1A) – 2шт;  
Руководство по эксплуатации – 1шт;  
Упаковка – 1шт.

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Удлинитель, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)