

ПАСПОРТ
BEWARD RK3864



1. Технические характеристики.

Общие:

Число каналов для записи	64 IP-камеры со звуком
Каналы отображения	64 каналов одновременно
Аудиокомпрессия	G.711A/U
Аудио	1 Вход RCA / 1 Выход RCA
Операционная система	Linux (встроенная)
Пропускная способность по сети	Входящая: до 640 Мбит/с Исходящая: до 640 Мбит/с
Формат записи	H.265, H.264 HP/MP/BP
Поддерживаемое разрешение камер	До 4000x3000 (12Мп)
Запись	Предзапись, постзапись
Режимы записи	Непрерывно, вручную, по расписанию, по тревоге, по детекции движения, комбинирование режимов записи
Производительность воспроизведения	16 каналов FullHD при 960 к/с
Резервное копирование	Поддерживается в форматах .rf, .avi, .mp4
PTZ-управление	Поддерживается
Совместимость	IP-камеры BEWARD и камеры других производителей – подключение по ONVIF или RTSP
Поддержка RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	2x RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, FTP, SMTP (TLS, SSL), SNMP v1/v2/v3, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTMP, UDP, ONVIF profile S/G/T, NAS (NFS/CIFS)
RTSP сервер	Поддерживается
Технология P2P	Поддерживается

Сеть и интерфейсы:

Вход тревоги	16 каналов
Выход тревоги	4 канала (30В DC / 250В AC 3 А)
Безопасность	Доступ пользователей с защитой паролем, IP фильтр, доступ по HTTPS
Подключение накопителей	8x SATA HDD, 3.5" + 1x eSATA (до 22 ТБ каждый)
Подключение внешних устройств	1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS485
Подключение мониторов	4x HDMI: 8K (HDMI 1), 4K (HDMI 2, 3), FullHD (HDMI 4)
Режимы работы видеовыходов	Синхронно, раздельное отображение (тревожный монитор)

Эксплуатация:

Питание	220 В AC (встроенный БП)
Потребляемая мощность	До 8 Вт (без HDD) До 250 Вт (с учётом HDD)
Рабочий диапазон температур	От -10 до +50°C
Допустимый уровень влажности	От 0 до 90% (без конденсата)
Размеры (шхвхг)	440x89x460 мм (монтируемый в стойку, 2U)
Вес	6610 г (без HDD)

2. Комплект поставки.

IP-видеорегистратор	1 шт.
USB-мышь	1 шт.
Кабель питания 220В	1 шт.
Комплект для подключения и установки HDD	8 шт.
Комплект для монтажа в 19" стойку	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

RK3864 – это решение для записи видео с 64 IP-камер в форматах H.265 / H.264 (HP/MP/VP) с разрешением до 12 Мп.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

Сетевой видеорегистратор RK3864 исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.